

ZOA-074

Elektromágneses csapzár

Felszerelési útmutató



Bekötés, és működtetés:

Tápfeszültség:	12Vdc
Működési áram:	960mA, amikor a tűske mozog
Alaph. áram:	130mA, amikor a tűske kívül van
Zártest méretei:	205x35x42mm
Ellendarab méretei:	90x25x2mm
Retesz átm.:	16mm
Ajánlott tápegység	12V, 1A


Az elektromos csapzár olyan ajtók védelmére használható, mely nem folyamatos átmenő forgalmat, hanem raktárt és egyéb elválasztott területet zár le. A zár átlagosan 30-50 nyitás/nap kapacitással üzemeltethető. A tápfeszültség elvételekor a zár visszahúzza a nyelvet.

Nyitási és zárási késleltetés beállítása:

A tápfeszültség ráadása után a zárt ajtó a beállított idő ideig nyitható (0, 3, 6, 9mp)

Az ajtó való áthaladás után a csapzár a beállított idő múlva visszazár amint az ajtó a becsukott helyzetbe kerül.

A csapzár oldalán található DIP kapcsolókkal állíthatja be a kívánt késleltetést:



Bekötés:

Piros – 12V, Fekete – GND, Fehér – COM, Sárga NC, Kék NO

Visszajelzés:

A fehér, sárga és kék vezeték szabad relé kimenet. Az ajtó becsukott állapotát jelzi, a csukott esetben a COM és NO pontok rövidzárat adnak (függetlenül a tápfeszültségtől).

A zár működtetése a tápfeszültség elvételével történik meg.

Felszereléskor ügyeljen arra, hogy az ellendarabon lévő mágnes távolsága ne haladja meg az 5mm-t, és a mágnes test felé nézzen (a képen látható helyzetben egymás felé nézzen).