

TX MULTICOLOR

4 csatornás, másolós távadók

Telepítési és használati útmutató



Technikai adatok:

Tápfeszültség:CR2032 elem 1db

Csatornák száma: ..4

Sávszélesség:280MHz-868MHz

Hatótávolság:max. 50m.

Elemcsere:

- 1, Vegye le a zsinór kulcstartót
- 2, Lapos csavarhúzó segítségével pattintsa szét a házat a kulcstartó nyílástól kiindulva. A kör alakú típusnál a hátlapon található nyílásba helyezzen egy megfelelő méretű csavarhúzót. Majd felfelé mozgatva kipattan a fedél.
- 3, Óvatosan vegye ki panelt, majd szintén csavarhúzó segítségével tolja ki a lemerült elemet.
- 4, Helyezze az új elemet negatív oldalával lefelé, (a szöveg néz fölfelé)
- 5, Helyezze vissza a panelt ügyelve a fészekre, majd pattintsa össze a ház oldalait.

Tanítási folyamat:

Általános távirányító másolása:

- Nyomja le az 1-es gombot és nyomja le mellé 4x egymás után az 2-es gombot,
- engedje el mindkét gombot, a visszajelző LED 2mp-ént lassan villog,
- helyezze szembe a másolni kívánt adót 2-3cm-re, és a másolni kívánt csatornát nyomja folyamatosan.
- amikor az adó megtanulja a kódot, sűrűn villog a LED, ekkor engedje el a gombot,
- végül nyomja meg a MULTICOLOR- on azt a gombot, amire tanítja.
- A LED elalszik, ezzel lezárul a tanítás folyamata.

Amit ne tegyen: ha egy távirányító egy csatornáját több gombra tanítja, nem fogja megtanulni. Ha ezt tapasztalja, akkor az a kód már létezik, valamelyik gomb már tartalmazza.

A gombok bármikor felülírhatók egy új tanítási folyamattal. Amennyiben a másolás után a MULTICOLOR gombnyomására nem reagál a vevő/vezérlés, tanítsa fel új távirányítóként.

Néhány távirányító család ugró kód rendszerénél előfordulhat, hogy a lemásolt adót kiüti a vevőből. Ez az ugró kódos rendszerek működéséből adódó jelenség, nem hiba. Ilyen esetben ne használja a lemásolt adót, mert akkor az újat fogja kiütni.

Ezt tapasztalja ki, használja a távirányítót, nyomja le többször a gombokat.

Vigyázzon a távirányító épségére.

Ne ejtse le, ne tegye ki nedvességnek, sugárzó hőnek, stb. A használt elemet megfelelő hulladékgyűjtő helyre vigye.

BFT rendszer tanítása:

Nyomja le és tartsa lenyomva az 1-es gombot, és négyszer nyomja meg a 2-es gombot a távirányítón. A távirányító visszajelző LED-je villogni kezd.

2-3cm távolságra közelítse a tanítani kívánt távirányítót, majd nyomja le és tartsa lenyomva az a gombot, amit másolni akar.

Ha a Multicolor azonosította, akkor a LED-je folyamatosan világítani kezd. Engedje el a távirányító gombját, majd nyomja meg a rejtett gombot az eredeti távadón. (Újabb típusoknál az 1-es és 2-es csatornák lenyomásával éri el ezt). Engedje el a távirányító gombját, majd válassza ki azt a csatornát, amelyekre szeretné majd tenni. A LED kialszik, ezzel a tanítás befejeződött.



V2 rendszer tanítása:

Nyomja le és tartsa lenyomva az 1-es gombot, és négyszer nyomja meg a 2-es gombot a távirányítón. A távirányító visszajelző LED-je villogni kezd.

2-3cm távolságra közelítse a tanítani kívánt távirányítót, majd nyomja le és tartsa lenyomva az a gombot, amit másolni akar.

Ha a Multicolor azonosította, akkor a LED-je folyamatosan világítani kezd. Engedje el a távirányító gombját, majd ismétlje meg a műveletet ugyanazzal a gombbal, nyomja le és tartsa lenyomva. A LED folyamatos fényre vált, majd válassza ki azt a csatornát, amelyikre szeretné majd tenni. A LED kialszik, ezzel a tanítás befejeződött.

FAAC rendszer tanítása:

Nyomja le és tartsa lenyomva az 1-es gombot, és négyszer nyomja meg a 2-es gombot a távirányítón. A távirányító visszajelző LED-je villogni kezd.

2-3cm távolságra közelítse a tanítani kívánt távirányítót, majd nyomja le és tartsa lenyomva az a gombot, amit másolni akar.

Ha a Multicolor azonosította, akkor a LED-je folyamatosan világítani kezd. Engedje el a távirányító gombját, majd nyomja meg a rejtett gombot a távirányítón (átlós kombináció)

Mi közben az eredeti távirányító LED-je villog tegye közel 2-3cm-re majd nyomja meg az eredeti távirányító csatorna gombját, ha a LED a másolás távirányítón folyamatos fényre váltott, akkor nyomja meg a másolás távirányító gombját. Hasonlóképp kell tanítani egymásra a FAAC adókat is.

