

ZOA-061

Motoros rátét zár

Felszerelési útmutató



Bekötés:

Piros:12V...18Vdc +

Fekete:GND

Szürke:.....GND indítási tápfeszültség

Fehér:V+ 12...18V indítási tápfeszültség

A zárszerkezet kulcs segítségével mindig kinyitható. Ha a zár működtetése esetén a szürke és fehér vezetékekre 12V-18V DC tápfeszültség kerül a zárszerkezet nyit (a piros és fekete vezetékekre folyamatos tápfeszültség szükséges).

Működéskor a fogyasztása kb: 100mA, alapállapotban pedig 40mA.

Ügyeljen, hogy záraskor az ellendarabban lévő mágnes egy vonalba essen a zárszerkezeten található réz érzékelővel.

Amennyiben a nyitás után az ajtó kinyitása nem történik meg, kb. 5mp múlva újra visszazár. A zárszerkezet mozgató mechanikája léptetőmotoros, így intenzív használatra való. Ha az ajtó feszül, előfordulhat, hogy a nyelv nem tud kinyílni, ügyeljen, hogy ne feszüljön be az ajtó, csak jól záródó ajtóra szerelje fel. Beltéri kivitel.



NYÍLÁSZÁRÓ AUTOMATIZÁLÁSI NAGYKERESKEDELMI KFT.

1044 Budapest, Óradna utca 4. • www.overgate.hu • info@overgate.hu

Tel: +36-1-320-3826, +36-1-238-0502 • Fax: +36-1-349-1107